

## Instrukcja obsługi słuchawek Bluetooth KSC –550



### 1. Parametry produktu:

Bluetooth	Bluetooth V5.0
Zasięg działania	<= 15m
Pasma przenoszenia	20 Hz – 20 KHz
Czułość	103 dB SPL +/- 3 dB
Kompatybilne protokoły	HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Czas działania na pełnym naładowaniu	4 godziny
Pojemność: etui ładującego słuchawki bezprzewodowej	300 mAh 38 mAh
Głośnik	Pierścień miedziany
Czas czuwania	100 H
Napięcie i prąd w etui do ładowania	5V / 1A
Czas ładowania etui do ładowania	2 godziny
Czas ładowania słuchawek	40 minut
Sposób sterowania słuchawkami	Dotykowy
Wymiary produktu	45*22*56 mm.
Masa produktu	32 g
Zawartość zestawu	Słuchawki bezprzewodowe, kabel USB do ładowania

### 2. Opis funkcji:

#### Parowanie Bluetooth:

Obu słuchawek z urządzeniem mobilnym:

A: Parowanie słuchawek z urządzeniem z systemem IOS:

Weź słuchawki i umieść je blisko telefonu komórkowego. Na ekranie telefonu zobaczysz wyskakujące okienko, które przypomni Ci o połączeniu ze słuchawkami, wybierz przycisk "połącz", w ten sposób połączysz urządzenie IOS ze słuchawkami.

B. Parowanie słuchawek z urządzeniem z systemem Android:

Wejść do ustawień swojego urządzenia mobilnego i włącz Bluetooth. Wyszukaj nazwę "KAKU-SL". Pierwsze połączenie słuchawek z urządzeniem mobilnym musi zostać wykonane ręcznie, więc w ustawieniach Bluetooth wyszukaj nazwę "KAKU - SL". W ten sposób połączysz słuchawki z urządzeniem z systemem Android.

UWAGA: Jeżeli słuchawki nie połączą się do żadnego z urządzeń mobilnych w ciągu 3 minut, to wyłączą się automatycznie. Wyłączą się również, gdy włożysz je do etui ładującego.

Jednej słuchawki:

W trybie użytkownika obu słuchawek, wystarczy schować jedną do powerbanka, aby używać tylko jednej słuchawki, pozostała słuchawka automatycznie przejdzie w pojedynczy tryb odtwarzania.

Uwaga: Ten model słuchawek nie ma funkcji bezpośredniego połączenia jednej słuchawki do urządzenia mobilnego. Aby używać słuchawek w trybie pojedynczym, musisz najpierw sparować obie słuchawki z urządzeniem mobilnym.

Wyłączenie słuchawek: w celu wyłączenia słuchawek musisz włożyć je do etui ładującego i zamknąć, słuchawki automatycznie się wyłączą i zaczną się ładować. Kiedy słuchawki zostaną w pełni naładowane, tryb ładowania automatycznie się wyłączy.

### 3. Opis działania funkcji przycisków:

Funkcja	Sposób
Włączanie słuchawek	Otwórz etui ładujące i wyjmij słuchawki. Prawa i lewa słuchawki będą sparowane między sobą. Główna słuchawka przejdzie do trybu parowania i podejmie próbę połączenia się ze smartfonem (domyślnie lewa słuchawka jest główna).
Wyłączenie	Włóż słuchawki do etui ładującego. Zamknięcie pokrywki etui spowoduje wyłączenie słuchawek.
Wywołanie Siri	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny. Po usłyszeniu dźwięku możesz wygłosić swoje polecenie.
Zwiększanie głośności	Podwójne kliknięcie w przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce
Zmniejszanie głośności	Podwójne kliknięcie w przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce
Następy utwór	Trzy razy kliknij w przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce
Poprzedni utwór	Trzy razy kliknij w przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce
Odbiór telefonu	Kliknij w przycisk wielofunkcyjny na dowolnej słuchawce
Odmowa odbioru telefonu	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 1 sekundę
Odrzucanie połączenia telefonicznego	Podczas rozmowy telefonicznej kliknij przycisk wielofunkcyjny
Natychmiastowe przełączenie z jednego połączenia telefonicznego na inne z zakończeniem pierwotnego połączenia	Kiedy podczas rozmowy telefonicznej masz połączenie przychodzące jednokrotnie kliknij przycisk wielofunkcyjny
Natychmiastowe przełączenie z jednego połączenia telefonicznego na inne z zachowaniem pierwotnego połączenia	Kiedy podczas rozmowy telefonicznej masz połączenie przychodzące dwukrotnie kliknij przycisk wielofunkcyjny
Powrót do pierwotnego połączenia	Podwójne kliknięcie w przycisk wielofunkcyjny
Kontynuacja odtwarzania utworów	Kliknięcie w przycisk wielofunkcyjny, podczas gdy odtwarzanie jest zatrzymane
Zatrzymanie odtwarzania utworów	Kliknięcie w przycisk wielofunkcyjny, podczas odtwarzania utworów

### 4. Opis działania indykatora świetlnego:

Typ	Stan produktu	Stan indykatora
Indykator słuchawek	Włączenie/wyłączenie produktu	Indykator mrugnie na zielono trzy razy
	Sparowanie z urządzeniem	Indykator mrugnie na biało trzy razy
	Usuwanie informacji o sparowanym urządzeniu	Lampka mrugnie 3 razy na biało

	Tryb oczekiwania na połączenie Bluetooth	Co 4 sekundy indyktor mrugnie 2 razy na niebiesko (gdy podczas używania jednej słuchawki połączenie z telefonem zostanie zerwane lub gdy połączenie między obiema słuchawkami zostanie zerwane.
	Parowanie w trybie TWS	Niebieskie mruganie
	Normalne parowanie	Indyktor szybko mruga na niebiesko
	Niski poziom naładowania baterii	Indyktor świeci się na pomarańczowo
	W trakcie ładowania	Indyktor świeci się na pomarańczowo
	Słuchawka jest w pełni naładowana	Lampka zaświeci się przez 10 s na zielono, po czym zgaśnie
Indyktor etui do ładowania	Etui w trakcie ładowania	Indyktor świeci się na pomarańczowo, a po pełnym naładowaniu kolor zmieni się na zielony
	Naciśnięcie przycisku	Przyciśnięcie przez 5 sekund spowoduje zerwanie połączenia
	Otwarcie pokrywy etui	Indyktor zaświeci się przez 10 s na zielono, po czym zgaśnie. Gdy włożysz słuchawki do etui, to indyktor zaświeci się na niebiesko przez 10 s, po czym również zgaśnie.
	Zamknięcie pokrywy etui	Indyktor zaświeci się przez 10 s na zielono, po czym zgaśnie.

#### Uwagi:

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zapobiec wypadkom, takim jak pożar, przegrzanie, wyciek chemikaliów i wybuch.

1. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i uszkodzenia akumulatora, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj produktu materiałami łatwopalnymi, takimi jak dywan czy kołdra.
3. Aby zapobiec dalszym uszkodzeniom produktu, zabrania się samodzielnego demontażu uszkodzonego urządzenia. W takim przypadku należy skonsultować się z działem obsługi reklamacji w celu naprawy.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli się przegrzewa.
5. Nie stosuj żadnych baterii ani akcesoriów innych niż określone w instrukcji.
6. Nie używaj samodzielnie wykonanych lub zmodyfikowanych baterii.
7. Nie używaj do ładowania etui ładującego ładowarki bezprzewodowej, która nie spełnia standardu certyfikacji Qi.
8. Nie zostawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła np.: grzejników elektrycznych, mikrofalówek, pieców, podgrzewaczy wody, świeczek i innych urządzeń generujących wysoką temperaturę.